



1. Article

MBUS-PU3, Num. art. 500358



2. Utilisation

Convertisseur de niveau pour la connexion directe de compteurs à un système de gestion des données des compteurs (système de relevé de compteurs) via USB

3. Interfaces

M-Bus

Conforme à EN 13757-2 (tous les compteurs M-Bus sont compatibles), quantité max. des charges unitaires (CU): 3, taux Baud: max. 9600 bps, borne à ressort

USB

Connecteur USB type A

4. Afficheurs LED

LED d'état pour l'envoi et la réception sur le M-Bus ainsi que pour l'alimentation électrique

5. Propriétés générales

- Dimensions: 19 x 12 x 80 mm (L x H x P)

- Installation: connexion directe à l'ordinateur ou à un appareil mobile
- Masse: 15 g
- Nécessite un pilote port COM USB (p. ex. CP210x Universal Windows Driver) dans le système hôte.
- Un logiciel externe non fourni est nécessaire afin d'accéder aux données des participants du M-Bus.

6. Alimentation électrique

- 4,75..5,25 VDC, connecteur USB type A
- Puissance absorbée: <0,1 W (état de repos), max. 0,5 W

7. Conditions environnementales

- Opération: 0..50 °C (moyenne journalière)
- Transport et stockage: -20..70 °C (temporairement)
- Humidité atmosphérique: 0..95 %, non condensée

8. Conformité et sécurité

- 2014/30/UE Directive CEM
- 2011/65/UE Directive RoHS (y inclus amendement 2015/863)
- 1907/2006/CE Règlement REACH (annexe XVII du 28 avril 2020)
- Parafoudre basse tension (transitoire)
- Classe de protection III (IEC 61140)
- Indice de protection IP20 (IEC 60529)

9. Contenu de la livraison

- MBUS-PU3
- Guide de démarrage rapide (imprimé, dans l'emballage)
- Emballage individuel avec logo solvimus
- Dimensions: 115 x 29 x 54 mm (L x H x P)



10. Contact

solvimus GmbH
Ratsteichstr. 5
98693 Ilmenau
Allemagne
Téléphone: +49 3677 7613060
E-mail: info@solvimus.de
www.solvimus.de

Distribution:

Téléphone: +49 3677 7613066
E-mail: sales@solvimus.de

Support technique:

Téléphone: +49 3677 7613065
E-mail: support@solvimus.de

Vous trouvez nos spécialistes sur notre site:
<https://www.solvimus.de/fr/entreprise/solvimus/>

Une description exhaustive de l'appareil est fournie par la notice d'utilisation qui est téléchargeable gratuitement de notre site sans enregistrement : www.solvimus.de/fr/produits/telechargements/.

Notre guide de démarrage rapide est disponible sur requête.

La solvimus GmbH adhère au principe d'amélioration continue. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et sont faites sans aucune assurance ou garantie, y compris quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'adéquation à un usage particulier. Les déclarations dans ce document ne constituent pas une garantie ou une assurance. Ce document est protégé par les droits d'auteur.